



# INSTALLATION INSTRUCTIONS for Model DLGN-L1 LED Loading Dock Light with Integrated LED Module

## IMPORTANT SAFETY INFORMATION

**CAUTION!** The individual user should determine prior to use whether this device is suitable, adequate or safe for the use intended. Since individual applications are subject to great variation, the manufacturer makes no representation or warranty as to the fit or suitability of these devices for any specific application.



## Setup and Mounting



### Installation:

1. Select a mounting location suitable to support the weight of the unit. Use 1/4" lag bolts with expansion anchors for securing to a solid structure. When mounting to a wood framed building structure, the unit must be bolted directly to a stud using 1/4" lag bolts.
2. To gain access to the base enclosure for mounting, remove the two fasteners located at the top of the housing. Slide the yellow cover up the length of the flexible stainless steel tube to expose the interior and back-plate assembly.
3. Mount unit upright as shown. Recommended mounting height is 4 to 5 feet from the floor (bottom of enclosure). Drill appropriate sized holes for the fasteners/wall anchors using the four key-hole slots in the back-plate assembly. Mount the unit as close to the door track as possible without interfering with moving parts of the door.
4. When the unit is securely fastened to the wall, slide the yellow cover back down into place and re-install the two top fasteners.
5. Plug the unit into an electrical outlet compliant with the ratings as specified on the product label.

### WARNING!

This fixture is designed for installation in general Non-Hazardous locations in accordance with the National Electrical Code and applicable local electrical codes.

**Note:** Electrical Rating for this LED module is 120-240 VAC, 50/60Hz, 14 Watts

### LIMITED WARRANTY

If it appears within one (1) year from date of delivery to Purchaser that any products or component parts do not conform exactly to the specifications and physical dimensions referred to above, and the Purchaser, at its expense, returns the product or component parts to the Seller together with a report of defects, the Seller shall review the inspection report and inspect the items and shall authorize, at its option, either the repair or replacement of any non-conforming products or component parts, whether on warranty, contract of negligence, shall not in any case exceed the amount to be paid by the Seller in obtaining and repair or replacement of non-conforming products or component parts, and upon expiration of the warranty period, all liability of the Seller shall be terminated.

Seller shall not be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or the ability to use the product. This warranty gives specific legal rights. You may have other rights, which vary from state to state. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so that the above limitation of exclusion may not apply to you.



# INSTRUCTIONS D'INSTALLATION pour l'éclairage de plateforme de chargement à DEL de modèle DLGN-L1 avec module à DEL intégré

## RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

**MISE EN GARDE!** L'utilisateur individuel doit déterminer, avant l'utilisation, que cet appareil est adapté, convenable et sans danger pour l'usage auquel il est destiné. Étant donné que les applications individuelles sont sujettes à une variation importante, le fabricant ne fait aucune représentation ni n'offre aucune garantie quant à la pertinence et au caractère approprié de ces dispositifs pour une application particulière.



## Configuration et montage



### Installation :

1. Sélectionner un emplacement de montage approprié pour supporter le poids de l'appareil. Utiliser des tire-fond de 0,635 cm (1/4 po) avec des chevilles à expansion pour fixer à une structure solide. Lors du montage à la structure d'un bâtiment à charpente de bois, l'appareil doit être boulonné à un goujon en utilisant des tire-fond de 0,635 cm (1/4 po).
2. Pour accéder à la base du boîtier pour le montage, enlever les deux fixations situées sur le dessus du boîtier. Faire glisser le couvercle jaune sur la longueur du tube flexible en acier inoxydable pour exposer l'intérieur et l'ensemble de plaque arrière.
3. Monter l'appareil en position verticale tel qu'illustré. La hauteur de montage recommandée est de 1,22 à 1,52 mètre (4 à 5 pieds) du plancher (partie inférieure du boîtier). Percer des trous de taille appropriée pour les fixations/dispositifs d'ancrage au mur en utilisant les quatre encoches en trou de serrure dans l'ensemble de plaque arrière. Monter l'appareil aussi près que possible de la coulisse de porte sans interférer avec les pièces mobiles de la porte.
4. Une fois l'appareil solidement fixé au mur, glisser le couvercle jaune en place vers le bas et réinstaller les deux fixations supérieures.
5. Brancher l'appareil dans une prise électrique conforme au service nominal tel que spécifié sur l'étiquette du produit.

### AVERTISSEMENT!

Ce luminaire est conçu pour être installé dans des lieux généraux ne présentant aucun danger conformément au Code national de l'électricité et aux codes électriques locaux applicables.

**Remarque :** La valeur nominale électrique pour ce module à DEL est 120 à 240 VCA, 50/60 Hz, 14 watts

### GARANTIE LIMITÉE

Si à l'intérieur d'un (1) an à compter de la date de livraison à l'acheteur un produit ou des éléments constitutifs ne se conforment pas exactement aux spécifications et aux dimensions physiques mentionnées ci-dessus; l'acheteur, à ses propres frais, peut retourner le produit ou les éléments constitutifs au vendeur accompagnés d'un rapport faisant mention des défauts. Le vendeur passera en revue le rapport d'inspection et inspectera les articles, et pourra autoriser, à son gré, la réparation ou le remplacement de tout produit ou élément constitutif non conforme, au titre d'une garantie, contrat de négligence, ne devant en aucun cas excéder le montant payé par le vendeur pour obtenir et réparer ou remplacer les produits ou les éléments constitutifs non conformes, et, lorsque la période de garantie est terminée, toute responsabilité du vendeur prendra fin.

Le vendeur ne sera pas tenu responsable de toute blessure, perte ou dommage, directs ou consécutifs découlant de l'utilisation ou de la capacité à utiliser le produit. La présente garantie accorde des droits légaux spécifiques. Vous pouvez jouir d'autres droits qui peuvent varier d'un État à l'autre. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs et la limitation ou l'exclusion peut donc ne pas s'appliquer à vous.